



- Uwagi:
1. Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławic i listew zaciskowych.
 2. W rozdzielnicę należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
 3. Kabele zasilający należy wprowadzać od dołu.
 4. Obidwoy należy wyprowadzać od góry.
 5. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zamek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
 6. Obudowa natynkowa IP65, IK09, II kl., UV, zamykana na klucz, ilość modułów: 24

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---|----------|---|
| NUMER OBWODU | - | - | - | RW/G1 | 1 | RW/ol | 1 | RW/AKP/A | 1 |
| LIŚĆ ELEMENTÓW | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| MOC ZAINSTALOWANA [W] | 4000 | - | - | 200 | 100 | - | - | - | - |
| TYP PRZEWODU | YDYzo 3x4 | 3x(LgY 1x16) | 3x(LgY 1x2,5) | YDYzo 3x2,5 | YDYzo 3x1,5 | YDYzo 3x2,5 | - | - | - |
| NAZWA ODBIORNIKA | Człon zasilający | Ogranicznik przepięciowy | Lampki kontrolne | Gniazdo wtykowe 1-fazowe | Oprowa oświetleniowa | Szafka AKPIA | - | - | - |
| LOKALIZACJA ODBIORNIKA | RW | RW | RW | | | | | | |

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
 Układ sieci: TN-C-S
 System ochrony przeciwporażeniowej:
 Samoczynne wyłączenie zasilania.
 Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

3Q - rozłącznik izolacyjny
 1F - rozłącznik bezpiecznikowy
 2F - wyłącznik nadprądowy
 FI - wyłącznik różnicowoprądowy

4 BLUE Wojciech Ryłowski
<http://www/4blue.com.pl>
 41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13

INWESTOR
 Wspólnota Mieszkańcowa w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 57-59
 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 57-59

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
4 BLUE Wojciech Ryłowski
41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA
 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA
 POMIĘSZCZENIA TECHNICZNEGO NA WYMNIENIKOWNIE W CELU
 PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC
 NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 57-59 W GLIWICACH

PROJEKTANT
 mgr inż. Adam Skrzyżypiec SLK/5254/POOE/14

OPRACOWANIE
 mgr inż. Wojciech Ryłowski

NAZWA RYSUNKU
Rozdzielnica elektryczna RW
- schemat strukturalny

| | | |
|---------|-------------|-------|
| DATA | NR RYSUNKU | SKALA |
| 06.2020 | E-03 | |